

CINTA ELÉCTRICA SUPER 33+

XA009212714

DESCRIPCIÓN:

La cinta eléctrica de PVC Super 33+™, diseñada para el aislamiento eléctrico primario para todos los empalmes de cables de hasta 600 V, es la cinta de PVC aislante original y líder en el mercado. Esta cinta de calidad profesional combina un soporte elástico y un fuerte adhesivo para brindar protección eléctrica y mecánica hermética a prueba de humedad con un volumen mínimo. Esta cinta, adecuada para climas fríos de hasta -18 °C, conserva su alta adaptabilidad y flexibilidad sin volverse quebradiza. Mantiene un rendimiento elevado a temperatura ambiente de hasta 105 °C.

SUGERENCIAS DE USO:

- Como aislamiento primario en baja tensión hasta 600 V.
- En exteriores e interiores.
- Reparación de cubiertas en cables expuestos a la intemperie.
- Instalación y mantenimiento de tableros de control y distribución
- Protección o reconstrucción de la cubierta de cables o empalmes de alta tensión
- Arneses de alambres y cables.
- Todo tipo de instalaciones en baja tensión que requieran del máximo nivel de confiabilidad y seguridad.

ALMACENAMIENTO:

Este producto tiene una vida de almacenamiento de 5 años desde la fecha de fabricación si se almacena en un área con humedad controlada (de 10 °C a 27 °C y humedad relativa de <75 %).



CARACTERÍSTICAS:

- Color: Negro.
- Resistencia a la ruptura: (ASTM D-1000) 35 N/cm (20 lbs/in) (8900g/25 mm)
- Elongación máxima: (ASTM D-1000) 250%
- Temperatura máxima: 105°C
- Tensión Máxima de Fase a Tierra 600 V
- Autoextinguibilidad: Pasa
- Presentación: 3/4"X22YD

TÉCNICAS DE INSTALACIÓN:

La cinta debe aplicarse en capas de medio traslape con suficiente tensión para conformarla y encintar uniformemente, en la mayoría de las aplicaciones se ejerce tensión hasta reducir el ancho original aprox. 5/8 de su dimensión original. Se deben aplicar al menos dos capas a medio traslape. En los empalmes de cola de cochino se debe comenzar encintado sobre el final de los cables y después encintar hacia atrás para posteriormente terminar encintando nuevamente sobre el final de los cables, dándole así resistencia al corte. El encintado se debe realizar desde las superficies de menor diámetro hacia las de mayor diámetro. No aplique tensión en la última vuelta para prevenir el bandereo.

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos
 981 175 599 | 942 780 265



@tecip.com.pe